

■TCP/IPの設定

(1)メニューバーのアップルメニューから「システム環境設定...」を選択します。

(2)表示された「システム環境設定」の画面で、ツールバーの「ネットワーク」ボタンをクリックします。

(3)表示された「ネットワーク」の画面で、「場所:」から「新しい場所...」を選択します。

(4)表示された「新しい場所の名前:」の画面にて、「新しい場所の名前:」の欄に「SpinNet-eAccess」と入力し、「OK」ボタンをクリックして、「ネットワーク」の画面に戻ります。

(5)表示された画面を①～②のように設定します。

(6)「TCP/IP」タブを選択し、③～⑥のように設定します。

(7)設定しましたら、左上のクローズボタンをクリックし、「設定の変更点を保存しますか?」という画面が表示されますので、「保存する」ボタンをクリックします。

■IPアドレスの確認



(1)メニューバーのアップルメニュー()から「システム環境設定...」を選択します。

(2)表示された「システム環境設定」の画面で、ツールバーの「ネットワーク」ボタンをクリックします。


(3)表示された「ネットワーク」の画面が、①～②のように表示されているか確認します。

(4)「TCP/IP」タブを選択し、③～⑥のように表示されているかどうか確認します。

(5)確認できましたら、左上のクローズボタンをクリックして、ネットワークの画面を閉じます。



- ①「SpinNet-eAccess」を選択します。
- ②「内蔵 Ethernet」を選択します。
- ③「DHCP サーバを参照」を選択します。
- ④「DHCPクライアントID」は空欄にします。
- ⑤「ドメインネームサーバ(オプション)」は空欄にします。
- ⑥「検索ドメイン(オプション)」は空欄にします。



- ①「SpinNet-eAccess」
- ②「内蔵 Ethernet」
- ③「DHCP サーバを参照」
- ④ルータから割り当てられたIPアドレス
- ⑤「255.255.255.0」。
- ⑥ルータのIPアドレスを確認します。